

STANDARD INSERT BLOCKS

The range of blocks accommodates cables between 4 and 100mm in diameter, it is important that the insert block is the right size, with respect to the cable, to ensure a proper seal.

Blocks are referred to by their width (A) and hole diameter (B). (A,B)

بلوکهای در برگیرنده کابل، کابلهایی با قطر 4 mm تا 100 mm را پوشش می‌دهد. به منظور آببندی مناسب، انتخاب صحیح نیمه بلوکها بر اساس سایز کابلها ضروری می‌باشد.

انتخاب نیمه بلوکها بر اساس عرض (A) و قطر سوراخ صورت می‌گیرد (B). (A,B)



CABLE DIAM (mm)	A				B
	15	20	30	40	
3.5-4.5	15.4	20.4			4
4.5-5.5	15.5	20.5			5
5.5-6.5	15.6	20.6			6
6.5-7.5	15.7	20.7			7
7.5-8.5	15.8	20.8			8
8.5-9.5	15.9	20.9			9
9.5-10.5		20.10			10
10.5-11.5		20.11			11
11.5-12.5		20.12	30.12		12
12.5-13.5		20.13	30.13		13
13.5-14.5		20.14	30.14		14
14.5-15.5		20.15	30.15		15
15.5-16.5		20.16	30.16		16
16.5-17.5			30.17		17
17.5-18.5			30.18		18
18.5-19.5			30.19		19
19.5-20.5			30.20		20
20.5-21.5			30.21		21
21.5-22.5			30.22	40.22	22
22.5-23.5			30.23	40.23	23
23.5-24.5			30.24	40.24	24

Blocks are referred to by their width (A) and hole diameter (B).

Thus a module with a width of 15 mm and a hole diameter of 4 mm is referred to as 15/4.